

YD2816/YD2816A



人性化操作界面，操作简单
20Hz-150kHz，共3023个测试频点
全中文显示模式
键盘锁定功能
六档分选，档计数讯响位选择
Hander接口、RS232接口（选件）



大屏幕LCD点阵图形显示
人性化操作界面，操作简单
30Hz-200kHz，约2万测试频率点
30Ω/100Ω可选信号源输出阻抗
十二档分选及档计数
直读、档号
键盘锁定功能

YD 2816

测量参数: Z、Y、C、L、X、B、R、D、Q、G、 θ
测试频率: 20Hz-150kHz，共3023频点
测试电平: 10mV-2.55V，以10mV步进
显示范围:
L: 0.00001 μ H-9999.99H
C: 0.00001pF-999999 μ F
Z/R/X: 0.00001 Ω -999.999M Ω
D/Q: 0.00001-99999.9
Y/B/G: 0.00001 μ s-99.9999s
 θ : -90.0000 $^{\circ}$ -90.0000 $^{\circ}$
基本准确度: 0.05%
测试速度: 慢速1.5次/秒，中速4次/秒，快速8次/秒
等效电路: 串联、并联
显示方式: 直读， Δ 、 $\Delta\%$ 、V/I
内偏置电压: 0-25V DC，0.1V步进，25V-100V DC，1V步进
清零功能: 开路、短路、点频、扫频清零
主要功能: 六档分选,档计数讯响位选择,测量值平均,开机自检
接口: Hander接口、RS232接口(选件)
外型尺寸: 405 \times 140 \times 360(mm)

YD 2816A

测量参数: C、L、X、Z、R、Y、B、D、Q、G、 θ
测试频率: 30Hz-200kHz，约2万测试频点
测试电平: 10mV-1.5V，以10mV步进
显示范围:
L: 0.00001 μ H-9.9999kH
C: 0.00001pF-0.99999F
Z/R/X: 0.00001 Ω -99.999M Ω
Y/B/G: 0.00001 μ s-99.9999s
D: 0.00001-9999.9
Q: 0.00001-9999.9
 θ : 0.00001 $^{\circ}$ -179.999 $^{\circ}$
基本准确度: 0.05%
测试速度: 慢速2次/秒，中速7次/秒，快速20次/秒
等效电路: 串联、并联
平均次数: 1-99次
清零功能: 开路、短路
信号源内组: 30 Ω 、100 Ω
显示方式: 直读,档号
主要功能: 十二档分选, 档计数讯响位选择,测量值平均,开机自检
接口: Hander接口、RS232接口(选件)
外型尺寸: 405 \times 140 \times 350(mm)



Address: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
苏州赛格电子市场产品展示厅:3C37 Tel:0512-68051150
Tel: 0512-65090040 68551216 68551217 66117769
Fax: 0512-65090042
Http://www.17malmal.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com